# Configuration du softphone SIP Linphone.

#### Prérequis

•

Connaître les informations suivantes

- casque audio pc avec micro,
- connaître les informations suivantes :
  - identifiant SIP (n° interne à 5 chiffres),
  - mot de passe (n° approvisionnement),
  - adresse du serveur.

Ces informations sont disponibles à cette adresse : <u>https://mon-identite-numerique.univ-lille.fr/telephonie</u> dans la partie **configuration SoftPhone** .

Le logiciel **Linphone** peut être téléchargé à cette adresse : https://www.linphone.org

Choisir la version correspondant à votre système d'exploitation et téléchargez la.

#### Lancez le client Linphone.



- 1 Acceptez les conditions d'utilisation
- 2 Cliquez sur Utiliser un compte SIP

🔁 Linphone	X
5823 sip:5823@134.206.4.80	ercher un contact, appeler ou envoyer un m Q 🗰 🖉 🖉
	UTILISER UN COMPTE SIP
	Nom d'utilisateur Nom d'affichage (optionnel)
	Domaine SIP
3~	
•	Mot de passe
4	Transport
	UDP V
	RETOUR UTILISER
	5

Saisissez les informations de votre compte :

- 1 numéro interne de votre ligne
- 2 nom et prénom (optionnel)
- 3 serveur Xivo
- 4 mot de passe (n° approvisionnement)

Ces informations sont disponibles à l'adresse : <u>https://mon-identite-numerique.univ-lille.fr/telephonie</u> dans la partie **configuration SoftPhone** .

⊗ □ -	Linphone
Aucun compte de configuré	Chercher un contact, appeler ou envoyer un Q 🗰 🕂
🛆 contacts >	UTILISER UN COMPTE SIP
S	Nom d'utilisateur Nom d'affichage (optionnel)
	68880 Pierre Dupont
	Domaine SIP
	xivo-cs1.univ-lille.fr
	Mot de passe
	•••••
	Transport
	UDP 🗸
	.0
	RETOUR

### Cliquez sur **Utiliser**



# Dans le menu en haut à droite cliquez sur Préférences

arametres						~			-	
Comptes SIP	디» Audio	☐¦ Vidéo	🕓 Appels et i	messages 🔍	o Réseau	O Interface U	tilisateur	🚫 Avancés		
Fransport										
Méthode d'en	voi des DTMFs		RFC 2833			Autoriser IPv6	$\bigcirc$			
Gestion de la l	bande passa	nte		Ū			_			
Limite de débit de	escendant en	0		+ - Lim	iite de débit n	nontant en Kbi	0		+	
Activer le contrôle	de débit ada									
Présence							_2_			
U	tiliser l'URI RLS	sips:rls@si	p.linphone.org				•			
Protocole rése	au et ports									
Port d'é	coute SIP/UDP		5	5060	+					
Port d'é	écoute SIP/TCP		5	5060	+					

Dans le menu préférences cliquez sur **Réseau** et décocher **Autoriser IPv6** si ce n'est pas déjà fait.

# **Configuration LDAP**

Traces Desier des traces CuSers/S523AppDatalLocal/linphone/logs/ URL du serveur de traces Inttps://www.linphone.org:444/lft.php Activer les traces de débogage AFFICHER NETOVER LES TRACES ENVOYER LES TRACES ENVOYER Les traces	Comptes SIP	ば» Audio	☐1 Vidéo	Appels et messag	es < Réseau	🚫 Interface Utilisateur	Avancés	
Dosier des traces C:USers/S823/AppData/Local/linphone/logs/ ] ] ] URL du serveur de traces Intps://www.linphone.org:444/lft.php Activer les traces de débogage	races					/	1	
URL du serveur de traces https://www.linphone.org:444/ft.php Activer les traces de débogage AFFCHER NETTOYER LES TRACES ENVOYER LES TRACES DAP $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\bigcirc$ $\square$	D	ossier des traces	C:\Users\58	323\AppData\Local\linpho	one\logs\			
Activer les traces de débogage AFFICHER NETTOYER LES TRACES ENVOYER LES TRACES DAP  The Toyer Les TRACES DAP  The Toyer Les TRACES ENVOYER LES TRACES DAP  The Toyer Les TRACES ENVOYER LES TRACES DAP  The Toyer Les TRACES ENVOYER LES TRACES ENVOYER LES TRACES ENVOYER LES TRACES ENVOYER LES TRACES ENVOYER LES TRACES DAP  The Toyer Les TRACES ENVOYER LES TRACE	URL du s	erveur de traces	https://ww	w.linphone.org:444/lft.ph	р			
AFFCHER NETTOYER LES TRACES     DAP       Ournisseurs de contacts      @    Pas de plugin à charge*	Activer les trac	es de débogage	$\bigcirc$					
DAP $$								
ournisseurs de contacts					AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	
ØUTNISSEURS de Contacts Pas de plugin à charger∕ OK	DAP (+)	•	2		AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	
Pas de plugin à charge	DAP +		2		AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	
ок	DAP (+)	de contacts	2		AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	
ок	DAP (+)	de contacts	2	Pa	AFFICHER s de plugin à charget	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	
ок	DAP (+)	de contacts	2	Pa	AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	
	DAP (+)	de contacts	2	Pa	AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES TRACES	

# Dans le menu Préférences cliquez sur **Avancés** puis sur le + devant LDAP.

Paramètres					- 🗆
Gomptes SIP 더 이 Audio	📑 Vidéo 🤄 Appels et messag	es < Réseau	O Interface Utilisateur	O Avancés	
Traces					
Dossier des traces	C:\Users\5823\AppData\Local\linpho	one\logs\			
URL du serveur de traces	https://www.linphone.org:444/lft.ph	p			
Activer les traces de débogage	$\bigcirc \bigcirc$				
		AFFICHER	NETTOYER LES TRACES	ENVOYER LES	TRACES
	2 dap:				
ournisseurs de contacts					
	Pa	is de plugin à chargei∨			
					ок

1 – basculez le selecteur en cliquant dessus

2 – cliquez sur **ldap:**///

	es SIP ⊏Ĵ» Audio 🖂 Vidéo	🕓 Appels et messages 😪 Réseau 🙆 Interface Utilisateur 🙆 Avancés
Tr	Nom d'affichage	
	Connexion	
	IPI serveur*	
	ORE Servedi	idap://idap-priorie.univ-lilie.ir
	Bind DN *	Bind DN
	Mot de passe	Password
L	Utiliser TLS	Utiliser SAL
-	Vérifier les certificats TLS	Auto
	Recherche	
FC	Base de recherche *	ou=phones,dc=univ-lille,dc=fr
-		
		Annuler
Paramètres		-
8 Compte	es SIP ⊏Ĵ» Audio 📑 Vidéo	🕓 Appels et messages 😪 Réseau 🙆 Interface Utilisateur 🙆 Avancés
	Vérifier les certificats TLS	Auto 🗸
	Recherche	
	Base de recherche *	ou=phones,dc=univ-lille,dc=fr
	Filtre	(sn=*%s*)
	Résultats maximum	50 <sup>+</sup> Durée sélectionnée 5 <sup>+</sup>
	Analyse	
-	Attributs de nom	displayName 5
	Attribute CID	
Fo	Attibuts SIP	Celephoneixumber 6
	Domaine	
		Annuler Confirmer 7
_		

Remplissez les champs 1 à 6, puis cliquez sur **Confirmer** 

#### Vous êtes connecté



#### **Configuration Audio**

-	Paramètres
Comptes SIP	🖂 Vidéo 🕓 Appels et messages \prec Réseau 🧑 Interface Utilisateur 🧔 Avancés
aramètres audio	
Périphérique d'écoute	PulseAudio Unknown: Sennheiser USB headset Stéréo a 🗸
Volume d'écoute	2
Périphérique de capture	PulseAudio Unknown: Sennheiser USB headset Mono 🗸
Gain du microphone	
Niveau microphone	
Périphérique de sonnerie	PulseAudio Unknown: Audio interne Stéréo analogique 🛛 🗸
Sonnerie	share/sounds/linphone/rings/notes_of_the_optimistic.mkv
Activer l'annulation d'écho	Calibration
odecs audio	

Dans le menu en haut à droite cliquez sur **Préférences :** 

- 1 Onglet Audio
- 2 Choisir le périphérique d'écoute
- 3 Choisir le périphérique de sonnerie

On peut par exemple choisir le pc pour la sonnerie et le casque pour la conversation.